

CONUS SOUNDER LOOP3000, ROT  
VdS Zulassung beantragt

PL 3300r CONUS S  
Art-Nr.: 33671



Loopgesteuerte Mehrtonsirene für einen akustischen Alarm nach EN 54-4

- Bis zu 126 Mehrtonsirenen mit maximaler Lautstärke bei 3.000 Meter Looplänge
- 100% unterbrechungsfreie Loop-Alarmierung (Null Sekunden gemäß MLAR-Anforderung)
- Kostenersparnis, die integrierte Batterie ermöglicht ein dezentrales Energiemanagement, dadurch ist kein zusätzliches Brandschutzgehäuse für die BMZ erforderlich
- Volle Integration in die Loop3000 Topologie (mit DC3500 ab V3.4)
- Individuelle Konfiguration über DPT (41 Töne inkl. DIN-Ton, 4 verschiedene Alarmszenarien, 4 Lautstärke-Level)
- Optimierte, homogene Abstrahlcharakteristik
- Integrierte automatische Rücksetzfunktion bei Signal „externe Signalgeber ein/aus“ der Brandmelderzentrale
- Überwachung des Betriebszustandes über den Loop3000
- Wahlweise automatische oder manuelle Adressierung.
- Integrierter bidirektionaler Trenner nach EN 54-17
- Einfache Montage, die flache Grundplatte ermöglicht eine schnelle Vorinstallation und den Loopanschluss
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet (Abdeckkappe als Zubehör erhältlich)
- Integrierter Sockel Für automatische Melder der Loop3000 Reihe (bei Deckenmontage)
- Langfristige Investitionssicherheit durch physikalische Trennung der Signalisierung und Branderkennung. Bei erforderlichlichem Meldertausch, z.B. durch Verschmutzung, kann die Sirene weiter genutzt werden.
- Servicefreundlich durch Integrierte Batterieüberwachung und Laufzeitprognose über DPT
- Ästhetisches, robustes Gehäuse nach IP 41

## Technische Daten

Versorgungsspannung	15 V bis 32 V (abs. max. 34V)
Batterielebensdauer	8 Jahre
Ruhestrom	< 400 µA
Alarmstrom	Gespeist durch Batterie
Schutzart	IP 41
Töne	41
Lautstärke	98 dB @ 1m, DIN 33404, Part 3
Betriebstemperatur	-10°C bis + 55°C
Lagertemperatur	-20°C bis + 65°C
Luftfeuchtigkeit	max. 93% (nicht kondensierend)
Abmessungen (H x B x T)	76 mm x 145 mm x 145mm
Gewicht	345 g
Material	ABS
Normen	54-3
VdS-Anerkennung	beantragt
Systemzulassung	geplant
Bemerkungen	Zubehör: Abdeckkappe für Kombisignalgeber CONUS mit Brücke, rot (Verpackungseinheit 10 St.), Art.-Nr. 33692 Zubehör Montagesockel für CONUS II rot, Art.-Nr. 33694 Lithium-Batteriepack CONUS II (Verpackungseinheit 5 St.), Art.-Nr. 33898